

16CH 1080P TVI CCTV DVR CVI CVBS IP Hybrid Echtzeit 1080P AHD DVR (62B16H80P)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps Aufnahme, @ 12fps 16CH 1080p-Wiedergabe
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps Aufnahme, @ 15fps 8CH 1080p-Wiedergabe
- 3.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25 fps Aufnahme, 16CH 1080N @ 25 fps Wiedergabe
- 4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung, 4-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe
- 5.8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung, 4-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe
- 6.4CH 1080P @ 15fps Analog + 12CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung, 4-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe
- 7.16CH 1080P @ 25fps IP-Aufnahme, 8-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe
- 8.Support Digitalzoom, P2P Remote-Ansicht
- 9.Alarm: 4-Kanal-Eingang, 1ch Ausgang
- 10.Audio:16ch Eingang

Modell	62B16H80P	
Kompression	Standard H.264 Kompression	
Betrieb	Embedded Linux	
Bildkodierung-Steuerung	Die Bildbearbeitungs einstellbar, beide veränderbare und fixieren Strom optional	
Dual-Stream	Kann in jedem Kanal eingerichtet werden	
Monitor-Bildqualität	1080P 1920 * 1080	
Bild dynamische Erkennung	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Video Framerate	AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps Aufnahme,16CH 1080P @ 25fps IP Aufnahme	
Bildwiedergabequalität	AHD \ TVI \ CVI:8CH 1080P @ 15fps Wiedergabe; NVR:8CH 1080P @ 25fps-Wiedergabe	
Video Modus	Unterstützung manuell, automatisch, dynamische Überwachung, Alarmauslösung Videomodus	
Backup-Modus	U-Disk, USB-Wechseldatenträger, USB brennen, Netzwerkspeicher und Backup	
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, Frontbedien	
Lokales Login	admin und Passwort	
Speichern Aufnahme	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	16CH 1080P AHD TVI CVI DVR IP
	Audioeingang	8 x RCA
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss-Port	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	4-Kanal-Eingang
	Alarmausgang	1ch Ausgang
	Interne Festplatte	4 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximale 4TB jeder SATA
Handy-Überwachung	Unterstützung Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Power	12V / 4A	
DVR Größe	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm	
Gewicht	& Lt; 5,5 kg (ohne HDD)	





M-TEAM

FAQS

M-TEAM

1) Ist der DVR mit Festplatte kommen?

Die DVRs kommen nicht mit der Festplatte. Wenn Sie von uns Festplatte müssen kaufen, könnten wir Festplatte in DVR installieren.

2) Wie Aufzeichnungszeit zu erhöhen?

a. Install mehr Festplatten

b. set der DVR mit Bewegungserkennung Rekord

c. reduce die Aufnahmeauflösung und Bildrate

3) Hat der DVR Unterstützung P2P?

Ja, kommen die DVR mit Cloud-ID, P2P Remote-Ansicht auf dem Handy und Computer unterstützen.

4) Was ist der Handyansicht App des DVR?

Das Handy-App ist "Topsview"

5) Was ist die Auflösung Ihres dvr's?

720P, 1080N (1080H), 1080P optional

6) Für Hybrid 5-in-1-DVRs, wie die Modi zu wechseln?

Rechtsklick der Maus gibt es Kanaltyp Option, Kanaltyp klicken können, wie unten die Switch-Mode-Menü zu öffnen:



7) Wie viele Kameratypen können gleichzeitig auf die 5-in-1-Hybrid-DVR angeschlossen werden?

Es unterstützt 5 Modi AHD, CVI, TVI, CVBS, IP zugleich.

Schalten Sie das DVR-Digital-Kanäle und ein Teil analogen Kanäle trennen.

Digitale Kanäle für IP-Kameras, analoge Kanäle für AHD, TVI, CVBS und CVI.

Für analoge Kanäle können Sie die AHD, TVI, CVBS und CVI Singal nach Belieben in folgenden Menü wechseln:



8) Wie Sie sich richtig DVR ausschalten?

Schalten Sie zuerst in DVR-Menü aus und dann die Macht abgeschnitten. Sie nicht die Macht direkt abgeschnitten, DVR kann durch Missbrauch beschädigt werden.

9) Wie DVR-Passwort zu erholen?

Wir konnten Anwendung "GenSuperPassword" zur Verfügung stellen, können Sie die Anwendung verwenden Passwort wiederherzustellen.

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu [kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website zu besuchen www.mvteamcctv.com sehen [Video-Demos](#), [Download Produktkatalog](#) und lese [CCTV technische Artikel](#).