

● Features

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



بدقة 1.3 ميجابكسل، MP، بدقة 1.3 ميجابكسل، و 2 IP/TVI/المناولة 1MP، 2MP، دعم 3، DVR الهجين (2048*1536) 3MP-1 الكاميرات. 1MP CVI.

2-مختلف وسائط اختيارية:

التشغيل؛ 3MP 8CH، 16CH TVI:12fps @ 1MP (1 أجهزة منع المناولة/تسجيل

ف التشغيل؛ 1080 16CH، 16CH TVI:12fps @ 2P أجهزة منع المناولة/تسجيل 1080

(التشغيل؛ 3MP@25fps CH تسجيل، 4 IP 3MP@25fps CH بث + 4 3MP@12fps HVR:12CH

؛ 4) 8CH 3MP@25fps MP@25fps تسجيل، تشغيل 3 IP 3MP@25fps CH بث + 8 HVR:8CH

التشغيل؛ 3MP@25fps CH تسجيل، 4 12CH 3MP@15fps IP + بث 4CH 3MP@12fps VR:4 (5 ح

التشغيل؛ 1080P@25fps CH تسجيل الملكية الفكرية، 8 1080P@25fps NVR:16CH

التشغيل؛ 3MP@25fps 8CH، 7) NVR:8CH 3MP@25fps تسجيل الملكية الفكرية 3

التشغيل؛ 4CH 5MP@25fps، 4CH 5MP@25fps MP@25fps تسجيل الملكية الفكرية 5 (8 4CH NVR:

عرض البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر P2P 3-دعم

نموذج	ح 300 6416	
ضغط	القياسية H.264 ضغط	
العملية	جزء لا يتجزأ من لينكس	
الترميز--عنصر تحكم الصورة	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء القابلة للتغيير والإصلاح تيار اختيارية	
تيار مزدوج	يمكن إعداد في كل قناة	
مراقب جودة الصورة	1024، 720 بكسل، 1080P، 3MP(2048*1536)	
اكتشاف الصورة الديناميكية	عدة مجالات الكشف في كل قناة	
الهجين	والملكية الفكرية، كفيس، TVI، CVI، أجهزة منع المناولة	
وضع الفيديو	دعم اليدوي والتلقائي ودينامية رصد وإنذار الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	وشبكة التخزين والنسخ الاحتياطي، USB وحرق، USB يو القرص، والأقراص المحمولة	
تشغيل وضع	الماوس، وجهاز تحكم عن بعد، واللوحة الأمامية	
تسجيل الدخول محلياً	دون كلمة المرور	
حفظ التسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	16CH * BNC
	إدخال الصوت	8 * RCA
	واجهة شبكة الاتصال	10/100 متر قاعدة تي إيثرنت (RJ-45)
	المنفذ USB توصيل	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	إدخال إنذار	4CH
	إنذار الإخراج	1CH
	الأقراص الصلبة الداخلية	منفذ ساتا الأقراص الصلبة 2
	السعة القصوى	SATA تيرابايت كحد أقصى كل 4

مراقبة الهاتف الخليوي	دعم "الإطار موبايل"، فون، تطلب الشركة، الروبوت
الطاقة	12V/3A
حجم برنامج الرسام	340 (L) * 265 (W) * 70 (ح ملم)
الوزن	(كجم بدون محرك القرص الصلب < 3.5

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M TEAM

M TEAM

● FAQs

1) هل تأتي برنامج الرسام مع القرص الثابت؟

مسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت. إذا كنت بحاجة إلى شراء القرص الثابت من منا، نحن يمكن أن تثبيت القرص الثابت في برنامج الرسام.

2) كيفية زيادة وقت التسجيل؟

a. Install أكثر جد الأقراص

b. set دفر سجل الكشف عن الحركة

c. reduce تسجيل القرار ومعدل الإطار

3) P2P يعتمد برنامج الرسام

البعيد على الهاتف المحمول والكمبيوتر. P2P نعم، دفر تأتي مع معرف مجموعة النظراء، ودعم عرض

4) ما هو التطبيق عرض الهاتف المحمول برنامج الرسام؟

التطبيق الهاتف المحمول هو "توبسيو"

5) ما هو الحل لمسجلات الفيديو الرقمية الخاصة بك؟

ح، 1080 ف الاختياري 1080 (720N بكسل، 1080

6) لمسجلات الفيديو الرقمية المختلطة 5 في 1، كيفية تبديل الأوضاع؟

الحق فوق الماوس، هناك خيار نوع القناة، انقر فوق نوع قناة يمكن فتح القائمة وضع التبديل كالتالي



7) الهجين 5 في 1؟ dvr كم عدد أنواع الكاميرا يمكن أن تكون مرتبطة في الوقت ذاته على؟

كفيس، والملكية الفكرية في الوقت ذاته، CVI، TVI، وهو يدعم 5 طرق المناولة

التبديل في برنامج الرسام إلى قنوات رقمية جزء والجزء التناظرية

CVI كفيس و TVI، القنوات الرقمية لكاميرات الملكية الفكرية، وقنوات التناظرية للمناولة

:سينغال في سوف في أسفل القائمة CVI كفيس و TVI، التناظرية القنوات يمكنك التبديل بأجهزة منع المناولة



8) كيفية إيقاف بشكل صحيح في برنامج الرسام؟

أولاً، إيقاف تشغيل في القائمة برنامج الرسام، ومن ثم قطع التيار. لا تقطع إيقاف الطاقة مباشرة، برنامج الرسام قد يكون معطوباً بسبب سوء الاستخدام.

9) كيفية استعادة كلمة المرور برنامج الرسام؟

ونحن يمكن أن يوفر التطبيق "جينسوبيراسورد"، يمكنك استخدام التطبيق لاسترداد كلمة المرور.

مسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت. إذا كنت بحاجة إلى شراء القرص الثابت من منا، نحن يمكن أن تثبيت القرص الثابت في برنامج الرسام

10) ONVIF الكاميرا الملكية الفكرية NVR يعتمد جهاز؟

من مصنع مختلفة غير متوافقة NVR ولكن الكاميرا الملكية الفكرية و ONVIF NVR ونحن نقترح إجراء اختبار عينة، دعم

11) بو؟ NVR تدعم

بو. NVR وفي الوقت الحاضر، لا تدعم لدينا

الرجاء التحقق من أكثر الأسئلة المتداولة حول مسجلات الفيديو الرقمية، في: أسئلة وأجوبة برنامج الرسام

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم [اتصل بنا](#).

الخاص بك اهتماما وثيقا لشركتنا بتقدير كبير.

لعرض [عروض الفيديو](#), [تحميل كتالوج المنتجات](#) و [القراءة مقالات](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي [تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).