

## Haupteigenschaften:

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

## Anwendung Places

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

| Modell             | MVT-D4341O                                            | MVT-D4341Z                                            | MVT-D4351E                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktivpixel         | P: 720 (H) × 576 (V)<br>N: 720 (H) × 487 (V)          | 728 * 488                                             | P: 976 * 582<br>N: 976 * 494                                    |
| Auflösung          | 600TVL                                                | 700TVL                                                | 700TVL                                                          |
| Video aus          | 1,0 Vss Composite-Signal<br>(75 Ohm)                  | 1,0 Vss Composite-Signal<br>(75 Ohm)                  | 1,0 Vss Composite-Signal<br>(75 Ohm)                            |
| SYNC               |                                                       | Interne                                               |                                                                 |
| Sensor             | PC7030                                                | PC3089                                                | P: ICX811AK<br>N: ICX810AK                                      |
| Mindestbeleuchtung | 0.01Lux                                               | 0.01Lux                                               | 0,05 Lux                                                        |
| Gama einstellen    | 0,45                                                  | 0,45                                                  | 0,45                                                            |
| Elektro            |                                                       |                                                       |                                                                 |
| Shutter            | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s<br>NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s           |
| S / N Verhältnis   | 48dB (min) (AGC<br>geschlossen)                       | 48dB (min) (AGC<br>geschlossen)                       | 48dB (min) (AGC<br>geschlossen)                                 |
| DNR                | -                                                     | -                                                     | 2D-DNR                                                          |
| AWB                | AUTO                                                  | AUTO                                                  | ATW / PUSH / USER1 /<br>USER2 / ANTI CR /<br>MANUAL / PUSH LOCK |
| AGC                | AUTO                                                  | AUTO                                                  | AUTO                                                            |

|                       |                                                             |                                                             |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BLC                   | -                                                           | -                                                           | AN AUS                                                      |
| OSD                   | -                                                           | -                                                           | JA                                                          |
| D-WDR                 | -                                                           | -                                                           | LOW / MID / HIGH                                            |
| SWDR                  | -                                                           | -                                                           | -                                                           |
| HLC                   | -                                                           | -                                                           | AN AUS                                                      |
| D-Zoom                | -                                                           | -                                                           | -                                                           |
| IR-Smart-             | -                                                           | -                                                           | AN AUS                                                      |
| Tag Nacht             | -                                                           | -                                                           | Auto, Farbe,<br>B / W, Ext1, Ext2                           |
| Bewegung<br>Erkennung | -                                                           | -                                                           | 4 Bereichen optional                                        |
| Sprache               | -                                                           | -                                                           | 8 Arten                                                     |
| Macht                 | 50mA                                                        | 50mA                                                        | 80mA                                                        |
| Verlustleistung       |                                                             |                                                             |                                                             |
| Leistungsaufnahme     | DC12V $\pm$ 1V                                              | DC12V $\pm$ 1V                                              | DC12V $\pm$ 1V                                              |
| Betrieb<br>Temperatur | -10 °C ~ + 60 °C,<br>Luftfeuchtigkeit<br>weniger als 85% RH | -10 °C ~ + 60 °C,<br>Luftfeuchtigkeit<br>weniger als 85% RH | -10 °C ~ + 60 °C,<br>Luftfeuchtigkeit<br>weniger als 85% RH |

## ● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

