

- 1) kryty, zasięg IR: 35 do 40 m, stała kontrola prądu, przełącznik synchroniczny
- 2) mini kryty 4 "fotoradar kara, Pan nieustannie obraca się 360 °, nachylenie 90 °, obrót z auto-klapki, prędkość pozioma (0.1 ° ~ 300 ° / s), prędkość pionową (0.1 ° ~ 180 ° / s)
- 3) Wbudowany 10X automatycznym zintegrowanym moduel, wygodniejsze i bardziej elastyczne działanie
- 4) 128 presetów, 4 wycieczek, 4 skanowania, 4 wzory, funkcja zegara 8 programowalnych stref z edycji tytułu, ustawione precyzji
Stopień 0.01 °
- 5) w czasie rzeczywistym, wskaźnik temperatury, niska temperatura
Funkcja chronione
- 6) Wspieranie maskowanie stref prywatności, 3D-NR
- 7) Lightningproof design, zapewniają subtelny ochrony odgromowej
- 8) 1/3 cala, sony 238 CMOS 1MP / 720P 10x zoom optyczny ICR

PTZ Specyfikacja	
Instrukcja obsługi prędkość	Patelnia(0,2 °~300 ° / s)
	Plandeka(0,2 °~180 ° / s)
Moc Dostawa	DC 12V
Obrót	Patelnia ciągły 360 °, plandeka 0~90 ° z Auto-Flip
Prędkość Proporcja	Jak długość z skupiać, do automatyczne dopasowanie prędkość
Preset	128 fabrycznie, tytuł Umieją być edytowany
Auto-Flip	Plandeka na dół 90 ° z Auto-Flip 180 °
Skandować	355 ° programowalne, 4 skandować
Wzór	4 wzory, i każdy rekord czas jest nie mniej niż 180s
Tournee	4 tournee, i prędkość & amp; park czas z presetów Umieją być zestaw.
Romote kontroli	RS485

Baud oceniać (RS485)	2.400/4800/9600/19200 bps
ID strzelnica	1-254
Moc konsumpcja	6W
Temperatura	-10°C ~+50°C/ -40°C ~+60°C przez podgrzewacz & amp; Fani (Fakultatywny)
Instalacja	Ściana instalacja, sufit instalacja
Netto waga	1,8 kg
CAM SPEC	
Transduktor	1/3 " Sony 238 CMOS Sensor + NVP2431H
	Co najmniej 1280 x 720
OPTYKA	Optyczny x10, zoom fa = 5,1 mm ~ 51mm
Kąt	Ok. 55.2 ° (Wide) do 3,2 ° (Tele)
Min. Oświetlenie	Kolor : 0.5 luks , BW : 0.1lux
S / N (Y sygnał)	52dB
Biały Bilansowy	Automatyczny
ICR	Instrukcja obsługi/Automatyczny
DNR	Automatyczny / Poza / Niski / Środek / Wysoki
HLC	Poza / Na
Przeciwmgłowy	Poza / Na
Max Uzyskać	Automatyczny
IRYS	Automatyczny
TRZEPNIĘCIE	Pionowy , Poziomy , Pionowe poziome, OFF Wybierane



