

# 8kanal H.264 AHD CVI TVI Analog IP Kayıt P2P DVR 1080P (6408H80P)

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface




System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency



Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080P @ 15fps kayıt, 4CH 1080P çalma;
  - 2.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ 25fps kayıt, 8CH 1080N çalma;
  - 3.HVR 1: 4 Kanal 1080P @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 2CH 1080P @ 25fps playbackp;
  - 4.HVR 2: 4CH 1080N @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 2CH 1080P @ 25fps playbackp;
  - 5.NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP kayıt, 4CH 1080P @ 25fps çalma;
  - 4-Ses: 4ch giriş
  - 5-Alarm: 4ch giriş, 1ch çıktı
- dijital zoom, P2P uzaktan görünümü 6-Destek

model	6408H80P	
Sıkıştırma	H.264 Standart sıkıştırma	
operasyon	gömülü Linux	
Görüntü kodlama kontrol	Görüntü düzenleme ayarlanabilir, değiştirilebilir ve isteğe bağlı akışı düzeltmek hem	
çift akışı	Her kanalda ayarlanabilir	
Monitör görüntü kalitesi	* 1080 1080P 1920	
Görüntü dinamik algılama	her kanalda birden fazla algılama alanları	
Video kare hızı	AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080P @ 15fps kayıt; NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP kayıt	
Görüntü oynatma kalitesi	AHD, TVI, CVI: 15 çalma @ 1080P; NVR: 4CH 1080P @ 25fps oynatma	
Video modu	Destek manuel, otomatik, dinamik izleme, alarm tetikleme video modu	
yedekleme modu	U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, Ağ depolama ve yedekleme	
modunu işlet	Fare, uzaktan kumanda, ön panel	
yerel giriş	şifre olmadan	
Kaydet kayıt	yerel sabit disk ve ağ	
dış arabirim	Video girişi	1080P 15FPS AHD, TVI, CVI, CVBS; 1080P 25FPS NVR
	Ses girişi	4 * RCA
	Ağ Arayüzü	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB bağlantı noktası	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	alarm girişi	4CH
	alarm çıkışı	1kanal
	dahili HDD	2 SATA HDD bağlantı noktası
	Maksimum kapasite	Maksimum 4TB her SATA
Cep telefonu izleme	Destek Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Güç	12V / 3A	

DVR boyutu	340 (L) * 265 (W) x 70 (H) mm
Ağırlık	& Lt; (HDD hariç) 3.5kg

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





**M TEAM**

## ● FAQs

**M TEAM**

1) dvr sabit disk ile geliyor mu?

DVR sabit disk ile gelmez. Bizden sabit disk satın gerekiyorsa, biz DVR içine sabit diske yüklemek olabilir.

2)Nasıl Kayıt süresini artırmak için?

daha sabit diskler a.Install

Hareket algılama kayıt dvr b.set

Kayıt çözünürlüğü ve kare hızı c.reduce

3)DVR desteği P2P mu?

Evet, dvr, bulut kimliği ile gelip cep telefonu ve bilgisayar P2P uzaktan görünümü desteklemektedir.

4)DVR cep telefonu görünümü uygulaması nedir?

Cep telefonu uygulaması "Topsview" dir

5)senin DVR çözünürlüğü nedir?

720P, 1080N (1080H), isteğe bağlı 1080P

6)Hibrid 5-in-1 DVR için nasıl modları arasında geçiş yapmak?

Sağ tıklama fare, kanal tipi seçeneği aşağıda switch mode menüsünü açabilirsiniz kanal türünü tıkladın var:



7)Kaç kamera tipleri 5-in-1 hibrid dvr aynı anda bağlanabilir?

Aynı anda, kronik venöz yetmezliğe, TVI, CVBS, IP 5 mod ahd destekler.

dijital kanalları ve parça analog kanalları ayrılmak dvr geçin.

IP kameralar için dijital kanallar, AHD, TVI, CVBS ve CVI için analog kanalları.

Analog kanallar için menüden aşağıda irade AHD, TVI, CVBS ve CVI singal geçiş yapabilirsiniz:



8)Nasıl doğru DVR kapatmak için?

İlk olarak, DVR menüsünden kapatın ve sonra güç kesti. doğrudan gücü kesmeyin, DVR yanlış kullanım nedeniyle zarar görmüş olabilir.

9)Nasıl DVR şifre kurtarmak için?

Size şifre kurtarmak için uygulamayı kullanabilirsiniz, uygulama "GenSuperPassword" sağlayabilir.

DVR sabit disk ile gelmez. Bizden sabit disk satın gerekiyorsa, biz DVR içine sabit diske yüklemek olabilir.

10)senin NVR desteği ONVIF IP kamera mı?

Biz bir test örneği, NVR destek ONVIF yapmak öneririm, ama IP kamera ve farklı fabrikada NVR uyumlu değildir.

11)NVR destek POE mu?

Şu anda, bizim NVR POE desteği yok.

DVR hakkında daha fazla SSS kısmını kontrol edin:**DVR SSS**

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




## ▼ Shipping

**M'TEAM**





▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



**Bizimle iletiřime gein:**

Herhangi bir sorunuz varsa, hoř geldiniz [bizimle iletiřime gein](#).

Firmamıza yakın ilgi ok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hořgeldiniz [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) grntlemek iin [Video demoları](#),[indir katalogu](#) ve okumak [CCTV teknik eřyalar](#).