Ofis Mağazası Okul Güvenlik Kamera Sistemi 5MP Dome Kamera MVT-AH43S

FEATURES

* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Aşamalı tarama Görüntü CMOS sensörü, tırtıksız hareketli görüntüleri yakalama
* Yüksek performanslı Fuhan FH8538M işlemci
* Destek koaksiyel HD çıkışı, net ve enfes görüntü, çözünürlüğü 5.0 MP'ye ulaşır
* 4'ü bir arada: AHD, TVI, CVI, CVBS çıkışı
* Destek AE, AWB, AES, AGC
* IR Cut, Destek ICR anahtarı, Gece ve gündüz izleme kontrolünün gerçekleştirilmesi
* Koaksiyel kablo iletim mesafesinde 75-3 genel destek kaybı olmadan 500M üzerinde
* OSD kontrolünü destekler, özel ayarlara uygundur
* Yüksek hızlı, uzun mesafe, gerçek zamanlı aktarım
* UTC kontrolünü destekler, UTC fonksiyonu ile DVR'den OSD parametresinin ayarlanmasını ve ayarlanmasını sağlar

Uygulamalar:
Finans, süpermarketler, telekomünikasyon, devlet, okullar, havaalanları, fabrikalar, oteller, müzeler ve diğer yerlerde yüksek çözünürlüklü şartları uygulamak.

SPECS

model	MVT-AH43S
algılayıcı	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SİNYAL	PAL / NTCS
Video çıkışı	AHD / CVI / TVI / 960H
Lens	3.6mm Objektif
IR Mesafe	6adet IR ledler dizi, 15m IR Uzaklık
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05Lux / F1.2, S / B: 0.01Lux / F1.2
Elektronik Deklanşör	1/25 (30) S - 1 / 50,000 S
Senkronizasyon	İç
Kare hızı (kare / sn)	5MP @ 25fps
S / N Oranı	62dB
Senkronizasyon Modu	BLC
OSD	isteğe bağlı
AWB	Otomatik / manuel / gündüz / gece
Gündüz gece	IR Cut, Otomatik (ICR) / Renkli / S / B ile
İletim Mesafesi	75-3 koaksiyel kablo üzerinden 500m'den fazla
Güç kaynağı	DC 12V ±% 10
Çalışma ortamı	-30 ° C ~ + 60 ° C /% 95 RH'den az (yoğunlaşma yok)
Konut	Metal
Garanti	2 yıl
Güç	4W MAX

▼ Product Pictures

M'TEAM

▼ Size

M'TEAM

FAQS

S1: Fotoğraf makinesini cep telefonunda ve bilgisayarda görüntüleyebilir miyim?
Fotoğraf makinesini DVR'ye bağladıktan sonra, kamerayı DVR'lerin ağ görüntüleme işlevi aracılığıyla izleyebilirsiniz.
S2: Kitabı kitle siparişinden önce test edebilir miyim?
Elbette, örnek sipariş memnuniyetle, MOQ 1pc.
S3: Kameraları kendi markamla satın alabilir miyim?
Evet, OEM siparişini kabul ediyoruz.
S4: Kameralar için doğru gerilim ve amper nasıl sağlanır?
AHD kameralarımız 12V DC'dir, lütfen aşağıdaki kılavuza bakın:

Copyright All rights reserved

Packages

Paket: MVTEAM Marka Kutusu Veya Netural Kutusu Veya Özel müşteri.

Nakliye: Seçim talepleriniz doğrultusunda en iyi nakliye yolu.

Bizimle iletişime geçin:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz ***Bizimle iletişime geçin***.
Şirketimize olan yakın dikkatiniz çok takdir edilmektedir.
Ziyaret etmeye hoş geldiniz resmi web sitemiz ***www.mvteamcctv.com*** video demolarını görüntülemek, ürün katalogunu indirmek ve CCTV teknik makalelerini okumak için