16CH 1080P AHD CVI CVBS TVI NVR hybride 5 en 1 support dvr 2pcs HDD (6416H80P)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps enregistrement, la lecture 16CH 1080P @ 12fps de
2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps enregistrement, la lecture 8CH 1080P @ 15fps de
3.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25fps enregistrement, 16CH 1080N @ 25fps lecture
4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
5.8CH 1080P @ 15fps AHD \ TVI \ CVI + 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
6.4CH 1080P @ 15fps AHD \ TVI \ CVI + 12CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 4CH 1080P lecture @ 25fps
7.16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 8CH 1080P @ 25fps
8-Audio: entrée 4ch
9 Alarme: entrée 4ch, sortie 1ch
10-Support zoom numérique, P2P vue à distance

Modèle	6416H80P
Compression	H.264 Compression standard
Opération	Linux embarqué
Image codage-commande	Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel
double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Surveiller la qualité d'image	1080P 1920 * 1080
détection dynamique de l'image	zones de détection multiples dans chaque canal
framerate de la vidéo	AHD \ TVI \ CVI: 16CH enregistrement 1080P @ 20fps de; NVR: 16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP
qualité de lecture d'image	AHD, TVI, CVI: 8CH lecture 1080P @ 15fps de; NVR: 8CH 1080P @ 25fps lecture
Mode vidéo	manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme
Mode de sauvegarde	U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde
Mode Operate	Souris, télécommande, panneau avant
Identifiez-vous localement	sans mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	1080P 20fps AHD, TVI, CVI, CVBS; 1080P 25FPS NVR
	Entrée audio	4 * RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB de connexion	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4CH
	Sortie d'alarme	1CH
	Disque dur interne	port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	4TB maximum chaque SATA
surveillance de téléphone portable		Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Puissance		12V / 3A
taille DVR		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Poids		& Lt; 3,5 kg (sans disque dur)

PRODUCT PICTURE

FAQS

1)Le dvr venir avec disque dur?

Les enregistreurs vidéo numériques ne viennent pas avec disque dur. Si vous avez besoin d'acheter un disque dur de nous, nous pourrions installer le disque dur dans le DVR.

2)Comment faire pour augmenter le temps d'enregistrement?

a.Install disques durs plus

b.set le DVR pour enregistrer de détection de mouvement

c.reduce la résolution d'enregistrement et la cadence

3)Est-ce que le P2P de soutien DVR?

Oui, le dvr venir avec nuage id, soutien P2P vue à distance sur le téléphone mobile et l'ordinateur.

4)quel est le téléphone mobile app vue de l'dvr?

L'application du téléphone mobile est "Topsview"

5)Quelle est la résolution de vos dvrs?

720P, 1080N (1080H), 1080P option

6)Pour les DVR hybrides 5-en-1, comment changer les modes?

Clic droit sur la souris, il y a l'option de type de canal, cliquez sur le type de canal peut ouvrir le menu du mode de commutation comme ci-dessous:

7)Combien de types appareil photo peuvent être connectés en même temps sur dvr 5-in-1 hybride?

Il prend en charge 5 modes AHD, CVI, TVI, CVBS, IP dans le même temps.

Mettez le dvr à séparer les chaînes numériques et des chaînes analogiques partie.

Les canaux numériques pour les caméras IP, des canaux analogiques pour AHD, TVI, CVBS et CVI.

Pour les chaînes analogiques, vous pouvez basculer l'AHD, TVI, CVBS et CVI singal à volonté dans le menu ci-dessous:

8)Comment faire pour activer correctement hors DVR?

Tout d'abord, désactiver dans le menu DVR, puis couper l'alimentation. Ne pas couper l'alimentation directement, DVR peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

9)Comment faire pour récupérer le mot de passe DVR?

Nous pourrions fournir une application "GenSuperPassword", vous pouvez utiliser l'application pour récupérer le mot de passe.

Les enregistreurs vidéo numériques ne viennent pas avec disque dur. Si vous avez besoin d'acheter un disque dur de nous, nous pourrions installer le disque dur dans le DVR.

dix)Est-ce que le soutien de votre NVR caméra IP ONVIF?

Nous vous suggérons de faire un échantillon de test, NVR support ONVIF, mais la caméra IP et NVR de différents usine ne sont pas compatibles.

11)Est-ce que le soutien NVR POE?

À l'heure actuelle, notre NVR ne prend pas en charge POE.

Plus de FAQ à propos de DVR, s'il vous plaît vérifier à:**DVR FAQ**

▼Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package

▼Shipping

M'TEAM

DHL TNT FedEx Express EMS UPS

▼Sales Office and Sample room

▼Our factory and production workflow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Camera Test 2

Camera Test 1

Assembling

Soldering

Waterproof Test

Ageing Test

Packing

Ready for shipping

▼Trade Shows

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à Contactez nous.

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.mvteamcctv.com regarder démos vidéo,catalogue téléchargement du produit et lis CCTV articles techniques.