

# 16CH 1080P CCTV DVR TVI CVI CVBS IP hybride Temps réel 1080P AHD DVR (62B16H80P)

---

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps enregistrement, la lecture 16CH 1080P @ 12fps de
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps enregistrement, la lecture 8CH 1080P @ 15fps de
- 3.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25fps enregistrement, 16CH 1080N @ 25fps lecture
- 4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 5.8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 6.4CH 1080P @ 15fps Analog + 12CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 7.16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 8CH 1080P @ 25fps
- zoom numérique 8.Support, P2P vue à distance
- 9.Alarm: entrée 4ch, sortie 1ch
- entrée 10.Audio:16ch

Modèle	62B16H80P	
Compression	H.264 Compression standard	
Opération	Linux embarqué	
Image codage-commande	Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel	
double flux	Peut être mis en place dans chaque canal	
Surveiller la qualité d'image	1080P 1920 * 1080	
détection dynamique de l'image	zones de détection multiples dans chaque canal	
framerate de la vidéo	AHD TVI \ CVI \ : 16CH 1080P @ 20fps enregistrement,16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP	
qualité de lecture d'image	AHD \ TVI \ CVI:8CH lecture 1080P @ 15fps de; NVR:8CH 1080P @ 25fps lecture	
Mode vidéo	manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme	
Mode de sauvegarde	U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde	
Mode Operate	Souris, Télécommande, panneau de commande avant	
Identifiez-vous localement	admin et mot de passe	
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et réseau local	
Interface externe	Entrée vidéo	16CH 1080P AHD TVI CVI IP DVR
	Entrée audio	8 × RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB de connexion	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	entrée 4ch
	Sortie d'alarme	sortie 1ch
	Disque dur interne	4 ports SATA HDD
Capacité maximale	4TB maximum chaque SATA	
surveillance de téléphone portable	Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Puissance	12V / 4A	
taille DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm	

Poids

& Lt; 5,5 kg (sans disque dur)

● PRODUCT PICTURE

**M'TEAM**





**M TEAM**

## ● FAQs

**M TEAM**

1) Le dvr venir avec disque dur?

Les enregistreurs vidéo numériques ne viennent pas avec disque dur. Si vous avez besoin d'acheter un disque dur de nous, nous pourrions installer le disque dur dans le DVR.

2) Comment faire pour augmenter le temps d'enregistrement?

a. Install disques durs plus

b. set le DVR pour enregistrer de détection de mouvement

c. reduce la résolution d'enregistrement et la cadence

3) Est-ce que le P2P de soutien DVR?

Oui, le dvr venir avec nuage id, soutien P2P vue à distance sur le téléphone mobile et l'ordinateur.

4) quel est le téléphone mobile app vue de l'dvr?

L'application du téléphone mobile est "Topsview"

5) Quelle est la résolution de vos dvr?

720P, 1080N (1080H), 1080P option

6) Pour les DVR hybrides 5-en-1, comment changer les modes?

Clic droit sur la souris, il y a l'option de type de canal, cliquez sur le type de canal peut ouvrir le menu du mode de commutation comme ci-dessous:



7) Combien de types appareil photo peuvent être connectés en même temps sur dvr 5-in-1 hybride?

Il prend en charge 5 modes AHD, CVI, TVI, CVBS, IP dans le même temps.

Mettez le dvr à séparer les chaînes numériques et des chaînes analogiques partie.

Les canaux numériques pour les caméras IP, des canaux analogiques pour AHD, TVI, CVBS et CVI.

Pour les chaînes analogiques, vous pouvez basculer l'AHD, TVI, CVBS et CVI singal à volonté dans le menu ci-dessous:



8) Comment faire pour activer correctement hors DVR?

Tout d'abord, désactiver dans le menu DVR, puis couper l'alimentation. Ne pas couper l'alimentation directement, DVR peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

9) Comment faire pour récupérer le mot de passe DVR?

Nous pourrions fournir une application "GenSuperPassword", vous pouvez utiliser l'application pour récupérer le mot de passe.

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping

**M'TEAM**



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



**Contactez nous:**

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel [www.mvteamctv.com](http://www.mvteamctv.com) regarder [demos vidéo](#), [catalogue](#) [téléchargement du produit](#) et lis [CCTV articles techniques](#).