

5MP 2592 * 2048 16CH AHD TVI CCTV DVR Soutien 4 pcs HDD (62B16H400)

M'TEAM

● Features

- * Adoptez les chipsets 2pcs HI3531A
- * Résolution d'entrée vidéo jusqu'à 5MP
- * Audio: 16CH, Alarme: 16CH
- * Soutenez 4pcs HDD, contrôle de PTZ, fonction d'UTC
- * Soutenir la vue à distance P2P sur mobile et PC

Mode hybride: AHD TVI IP

- 1) AHD / TVI: enregistrement 16CH 5M @ 10fps, lecture 8CH 5M @ 10fps;
- 2) AHD / TVI: enregistrement 16CH 4M @ 12fps, lecture 8CH 4M @ 12fps;
- 3) AHD / TVI: enregistrement 16CH 3M @ 18fps, lecture 8CH 3M @ 18fps;
- 4) AHD / TVI: enregistrement 16CH 1080P @ 25fps, lecture 16CH 1080P @ 25fps;
- 5) HVR: CH 5M @ 20fps Analogique + 8CH 1080p @ 25fps enregistrement IP, 8CH 5M @ 25fps lecture;
- 6) NVR: enregistrement IP 16CH 5M @ 25fps, lecture 16CH 5M @ 25fps.

M'TEAM

● Specifications

maquette	62B16H400	
Compression	H.264 compression standard	
Opération	Linux embarqué	
Contrôle de codage d'image	Modification d'image réglable, à la fois modifiable et correctif en option	
Double flux	Peut être configuré dans chaque canal	
Surveiller la qualité d'image	5MP (2592 * 2048), 4MP, 3MP, 2MP, 1MP	
Détection dynamique d'image	Zones de détection multiples dans chaque canal	
Hybride	AHD, TVI, IP	
Mode vidéo	Support manuel, automatique, surveillance dynamique, mode vidéo déclencheur d'alarme	
Mode de sauvegarde	Disque U, disque portable USB, gravure USB, stockage réseau et sauvegarde	
Opérer le mode	Souris, télécommande, contrôle du panneau avant	
se connecter localement	administrateur et mot de passe	
Enregistrer l'enregistrement	disque dur local et réseau	
Interface externe	Entrée vidéo	16CH * BNC
	Entrée audio	16 x RCA
	Interface réseau	Ethernet 10M / 100M base-T (RJ-45)
	Port de connexion USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	Entrée 16ch
	Sortie d'alarme	Sortie 1ch
	Disque dur interne	4 ports HDD SATA
	Capacité maximale	Maximum 4 To chaque SATA

Surveillance de téléphone portable	Support Fenêtre Mobile, iPhone, iPad, Android
Puissance	12V / 4A
Taille du DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
Poids	& lt; 5,5 kg (sans disque dur)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM





M TEAM

Avantages

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1) Est-ce que le DVD vient avec un disque dur?

Les DVR ne viennent pas avec un disque dur. Si vous avez besoin d'acheter un disque dur, nous pourrions installer le disque dur dans le DVR.

2) Comment augmenter le temps d'enregistrement?

- a. Installez plus de disques durs
- b. set le dvr à l'enregistrement de détection de mouvement
- c. réduire la résolution d'enregistrement et la fréquence d'images

3) Est-ce que le DVR supporte le P2P?

Oui, le dvr vient avec l'identification de nuage, soutenez la vue à distance de P2P sur le téléphone portable et l'ordinateur.

4) Quelle est l'application de vue de téléphone mobile de la DVR?

L'application de téléphone mobile est "Topsview"

5) Quelle est la résolution de vos DVR?

720P, 1080N (1080H), 1080P, 3MP, 4MP en option

6) Pour les DVR hybrides 5-en-1, comment changer de mode?

Cliquez avec le bouton droit de la souris, il y a l'option de type de canal, cliquez sur le type de canal peut ouvrir le menu du mode de commutation comme ci-dessous:



7) Comment désactiver correctement le DVR?

Tout d'abord, désactivez le menu DVR, puis coupez l'alimentation. Ne coupez pas l'alimentation directement, le DVR peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

8) Comment récupérer le mot de passe du DVR?

Nous pourrions fournir l'application "GenSuperPassword", vous pouvez utiliser l'application pour récupérer le mot de passe.

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package





www.mvteamcct.com

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com regarder [demos vidéo](#), [télécharger le catalogue de produits](#) et lis [Articles techniques de vidéosurveillance](#).