## Chine Wholesale Price HD 3MP 16 canaux hybride DVR(6416H300)

- Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

## Sepcifications

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, soutenir 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP et 2MP, 1.3MP, 1MP CVI caméras.
2-différents modes optionnels:
1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps enregistrement, lecture de 3MP 8CH;
AHD 2) / TVI:16CH 1080P@12fps enregistrement, 16CH 1080p;
3) HVR:12CH 3MP@12fps analogique + 4CH 3MP@25fps IP d'enregistrement, lecture de 4CH de 3MP@25fps;
4) HVR:8CH 3MP@12fps analogique + 8CH 3MP@25fps IP d'enregistrement, 8CH 3MP@25fps lecture;
5) HVR:4CH 3MP@12fps analogique + 12CH 3MP@15fps IP d'enregistrement, lecture de 4CH de 3MP@25fps;
NVR:16CH 6) 1080P@25fps d'enregistrement IP, 8CH 1080P@25fps lecture;
7) NVR:8CH 3MP@25fps d'enregistrement IP, 8CH 3MP@25fps lecture;
Enregistrement de 8) NVR:4CH 5MP@25fps IP, 4CH 5MP@25fps lecture;
3-support P2P distance vue sur mobile et PC

| | |
|---|---|
| Modèle | 6416H 300 |
| Compression | Norme de compression H.264 |
| Opération | Linux embarqué |
| Codage-contrôle d'image | Image edit réglable, tous deux modifiables et difficulté de flux de données en option |
| Double flux | Peut être mis en place dans chaque canal |
| Surveiller la qualité image | 3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P, |
| Détection dynamique de l'image | Plusieurs zones de détection pour chaque voie |
| Hybride | AHD, TVI, CVI, IP, CVBS |
| Mode vidéo | Faciliter le suivi de manuel, automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme |
| Mode de sauvegarde | U disque, disque portable USB, brûlure de l'USB, stockage réseau et sauvegarde |
| Mode fonctionnement | Souris, télécommande, façade |
| ouverture de session localement | sans mot de passe |
| Sauvegarder enregistrement | disque dur local et réseau |

| | | |
|---|---|---|
| Interface externe | Entrée vidéo | 16CH * BNC |
| | Entrée audio | 8 * RCA |
| | Interface réseau | 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45) |
| | USB Connectez le port | 2 * USB 2.0 |
| | RS-485 | RS485 * 1 |
| | Entrée d'alarme | 4CH |
| | Sortie d'alarme | 1CH |
| | Disque dur interne | 2 ports SATA HDD |
| | Capacité maximale | Maximum 4 to chaque SATA |
| Suivi de téléphone cellulaire | | Appui de fenêtre Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Puissance | | 12V/3 A |
| Taille DVR | | 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm |
| Poids | | < 3,5 kg (sans HDD) |

## PRODUCT PICTURE

## FAQS

1)Le dvr vient avec disque dur?

EVN ne viennent pas avec disque dur. Si vous devez acheter disque dur chez nous, nous pourrions installer disque dur dans DVR.

2)Comment augmenter la durée d'enregistrement?

a.Install disques plus dur

b.Set le dvr enregistrement de détection de mouvement

c.Reduce l'enregistrement résolution et la cadence

3)Le DVR prend en charge les P2P?

Oui, le dvr viennent avec l'id de nuage, soutien affichage distant P2P sur téléphone mobile et ordinateur.

4)ce qui est le téléphone mobile vue app du dvr?

L'application pour téléphone mobile est «Topsview»

5)Quelle est la résolution de votre DVR?

720p, 1080N (1080 H), 1080p en option

6)Pour DVR hybride 5-en-1, comment faire pour changer de mode?

Faites un clic droit de souris, il y a option de type de chaîne, cliquez sur type de canal peut ouvrir le menu de mode de commutateur comme ci-dessous:

7)Combien de types caméra peut être connectés en même temps sur dvr hybride 5-en-1?

Il prend en charge 5 modes AHD, CVI, TVI, CVBS, IP en même temps.

Passer le dvr à partie des chaînes numériques et analogiques de la partie.

Chaînes numériques pour caméras IP, analogiques à AHD, TVI, CVBS et CVI.

Pour des canaux analogiques, que vous pouvez basculer la AHD, TVI, CVBS CVI singal à volonté et en sous menu:

8)Comment faire pour désactiver correctement DVR?

Tout d'abord, désactiver dans le menu DVR et puis mettez hors tension. Ne pas couper l'alimentation directement, DVR peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

9)Comment faire pour récupérer mot de passe DVR?

Nous pourrions fournir l'application «GenSuperPassword», vous pouvez utiliser l'application pour récupérer mot de passe.

EVN ne viennent pas avec disque dur. Si vous devez acheter disque dur chez nous, nous pourrions installer disque dur dans DVR.

10)Votre NVR prend-il en charge ONVIF IP caméra?

Nous suggérons vous constituer un échantillon de test, NVR charge ONVIF, mais la caméra IP et NVR de fabrique différent ne sont pas compatibles.

11)NVR prend-il en charge POE?

À l'heure actuelle, notre NVR ne supportent pas les POE.

Autres questions fréquemment posées sur les enregistreurs numériques, veuillez vérifier:**FAQ DVR**

## ▼Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package

## ▼Shipping

M'TEAM

DHL TNT FedEx Express EMS UPS

## ▼Sales Office and Sample room

## ▼Our factory and production workflow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Camera Test 2

Camera Test 1

Assembling

Soldering

Waterproof Test

Ageing Test

Packing

Ready for shipping

## ▼Trade Shows

**Nous contacter:**

Si vous avez des questions, Bienvenue Contactez-nous.

Votre attention à notre compagnie est très appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site Web officiel www.mvteamcctv.com pour afficher démos vidéo,Télécharger le catalogue des produits et lire Articles techniques de CCTV.