

## ● FEATURES



- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
- 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza compresi IPC, AHD Macchine fotografiche e telecamere CVBS
- 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
- 5-Supporto ONVIF

## ● SPECS



| <b>Modello</b>                               | <b>MVT-N6404</b>  |
|--|---|
| <b>Operazione</b>                            | Embedded Linux  |
| <b>Immagine controllo di modifica</b>        | Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale  |
| <b>Doppio flusso</b>                         | Può essere installato in ogni canale  |
| <b>Standard video</b>                        | 1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S  |
| <b>La qualità delle immagini del monitor</b> | 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)   |
| <b>Rilevamento dinamico Immagine</b>         | Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)  |
| <b>Qualità di riproduzione dell'immagine</b> | 2ch 1080P tempo reale o 4 canali 720P / 4ch 960P in tempo reale la riproduzione sincrona  |
| <b>Modalità video</b>                        | Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC |
| <b>Modalità di backup</b>                    | U disco, CMS scaricare  |
| <b>Modalità Operate</b>                      | Topo  |
| <b>login localmente</b>                      | e la password   |
| <b>Salva la registrazione</b>                | disco rigido e rete locale  |

|                                 |                                    |   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Interfaccia esterna</b>      | <b>Ingresso video</b>              | 4 × (1920 × 1080), IP camera                  |
|                                 | <b>Uscita video</b>                | VGA 1ch 1ch + HDMI                            |
|                                 | <b>Uscita audio</b>                | 1ch uscita audio RCA                          |
|                                 | <b>Interfaccia di rete</b>         | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo |
|                                 | <b>La porta di connessione USB</b> | 2 x USB collegare la porta                    |
|                                 | <b>Interfaccia Wireless</b>        | Supporto esterno USB e attrezzature 3G        |
|                                 | <b>RJ45</b>                        | 1 PORT  |
|                                 | <b>Ingresso allarme</b>            | Nessun allarme                                |
|                                 | <b>Uscita allarme</b>              | Nessun allarme                                |
| <b>Disco rigido</b>             | <b>Porto HDD</b>                   | Porto 2SATA HDD                               |
|                                 | <b>Capacità massima</b>            | Massima 4TB ogni SATA                         |
| <b>Monitoraggio Cellulare</b>   |                                    | Android e Iphone                              |
| <b>Energia</b>                  |                                    | 12V /4La                                      |
| <b>Temperatura di lavoro</b>    |                                    | -10°C~ +55°C                                  |
| <b>Umidità di funzionamento</b> |                                    | 10%-90%                                       |
| <b>Formato NVR</b>              |                                    | 340 * 265 * 70mm                              |
| <b>Il peso</b>                  |                                    | 2kg (senza HDD)                               |



### **P2P Funzione Advantages:**

- \* **Nessun indirizzo IP stabile necessaria**
- \* **Nessuna configurazione DDNS necessaria**
- \* **Nessuna configurazione del router necessaria**
- \* **Ridurre i costi post-vendita**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

