

# 16CH 1080P TVI CCTV DVR XBH CVBS IP Hybrid в реальном масштабе времени 1080P AHD DVR (62B16H80P)

---

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ XBV: 16CH 1080P @ 12fps запись, воспроизведение 16CH 1080P @ 12fps
- 2.AHD \ TVI \ XBV: 16CH 1080P @ 20fps запись, воспроизведение 8CH 1080P @ 15fps
- 3.AHD \ TVI \ XBV: 16CH 1080N @ 25fps записи, 16CH 1080N @ 25fps воспроизведения
- 4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P @ 25fps
- 5.8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 25fps записи IP воспроизведение 4CH 1080P @ 25fps
- 6.4CH 1080P @ 15fps Analog + 12CH 1080P @ 25fps IP запись, воспроизведение 4CH 1080P @ 25fps
- 7.16CH 1080P @ 25fps записи IP воспроизведение 8CH 1080P @ 25fps
- 8.Support цифровой зум, P2P Удаленный просмотр
- 9.Alarm: 4ch вход, выход 1ch  
вход 10.Audio:16ch

Модель	62B16H80P	
компрессия	H.264 стандарт сжатия	
операция	Embedded Linux	
Кодирование изображений-контроль	редактировать изображения регулируется, как изменчива и зафиксировать поток дополнительно	
двойной поток	Может быть установлен в каждом канале	
качество изображения монитора	1080P 1920 * 1080	
Изображение Динамическое обнаружение	Несколько областей обнаружения в каждом канале	
Видео фреймрейт	AHD \ TVI \ XBV: 16CH 1080P @ 20fps записи,16CH 1080P @ 25fps записи IP	
Качество воспроизведения изображения	AHD \ TVI \ XBV:8CH воспроизведение 1080P @ 15fps; NVR:8CH 1080P @ 25fps воспроизведения	
Видео режим	Поддержка ручной, автоматический, динамическое наблюдение, сигнализация запуска режима видео	
Режим резервного копирования	У диск, USB съемный диск, USB ожог, сеть хранения данных и резервного копирования	
в действие режим	Мышь, Пульт дистанционного управления, передняя панель управления	
войти в систему локально	администратора и пароль	
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть	
Внешний интерфейс	Видео вход	16CH 1080P AHD TVI XBV DVR IP
	Аудио ввод	8 x RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB порт соединения	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Тревожный вход	4ch вход
	выход сигнала тревоги	1ch выход
	Внутренний жесткий диск	порт 4 SATA HDD
	Максимальная емкость	Максимальная 4TB каждый SATA

Мониторинг сотовых телефонов	Поддержка Window Mobile, iPhone, IPAD, Android
Мощность	12V / 4A
размер DVR	440 (L) * 380 (Ш) * 70 (H), мм
вес	≈ Л; 5,5 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM





**M-TEAM**

## FAQS

**M-TEAM**

1) Загорелась ли Видеорегистратор с жестким диском?

Видеорегистраторы не поставляются с жестким диском. Если вам нужно купить жесткий диск от нас, мы могли бы установить жесткий диск в DVR.

2) Как увеличить время записи?

a. Install более жестких дисков

b. set ВИДЕОРЕГИСТРОТОР для записи обнаружения движения

c. reduce разрешение записи и частоту кадров

3) Поддерживает ли DVR P2P?

Да, ЦВР приходят с облаком ID, поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и компьютере.

4) Что мобильный телефон вид приложение видеорекодера?

Телефон приложение мобильный "Topsview"

5) Что разрешение вашего видеорегистраторов?

720P, 1080N (1080H), 1080P опционально

6) Для гибридных видеорегистраторов 5-в-1, как переключать режимы?

Щелкните правой кнопкой мыши мыши, есть опция тип канала, выберите тип канала можно открыть меню режима переключения, как показано ниже:



7) Сколько типов камеры могут быть подключены одновременно на 5-в-1 гибридного видеорегистратора?

Он поддерживает 5 режимов AHD, CVI, TVI, CVBS, IP одновременно.

Переключатель ВИДЕОРЕГИСТРОТОР к части цифровых каналов и часть аналоговых каналов.

Цифровые каналы для камер IP, аналоговые каналы для AHD, TVI, CVBS и XBN.

Для аналоговых каналов можно переключить AHD, TVI, CVBS и XBN Сингаль по собственному желанию в меню ниже:



8) Как правильно выключить DVR?

Во-первых, отключить в меню DVR, а затем отрезать силу. Не отключайте питание напрямую, DVR может быть поврежден из-за неправильного использования.

9) Как восстановить пароль DVR?

Мы могли бы обеспечить приложение "GenSuperPassword", вы можете использовать приложение для восстановления пароля.

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping

**M'TEAM**



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



**Свяжитесь с нами:**

Если у Вас возникли вопросы, добро пожаловать [свяжитесь с нами](#),

Ваше пристальное внимание к нашей компании высоко ценится.

Приглашаем посетить наш официальный сайт [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) смотреть [видеодемонстрации](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#),